

Aktualizacja PX787 z wersji firmware 1.1.470 do 2.0.0

Aktualizacja firmware do wersji 2.0.0 resetuje wszystkie ustawienia konwertera do domyślnych. Tablica adresów DMX, które zostały przypisane do wybranych balastów DALI, grup lub kanału rozgłoszeniowego zostaje wyczyszczona. Aby zachować przypisane adresy DMX do adresów DALI należy wyeksportować plik z konfiguracją z urządzenia, gdy jest na nim nadal wersja firmware 1.1.470 (lub niższa), a następnie wgrać plik konfiguracyjny po zaktualizowaniu firmware do wersji 2.0.0.

W wersji 1.1.470 (lub niższej):

1. Pobierz plik z aktualizacją do wersji 2.0.0 ze strony producenta.
2. Przejdź do interfejsu WWW zarządzającego konwerterem poprzez wpisanie adresu IP urządzenia w przeglądarce.
3. Wejdź do zakładki *Administracja*.
4. Wyeksportuj plik konfiguracyjny klikając *EKSPORTUJ*.

The screenshot shows the PXM web interface in the 'Administracja' (Administration) section. The device name is 'Lampa korytarz' and the serial number is 19044105. The MAC address is 70:B3:FF:79:02:9A. The IPv4 address is 192.168.0.50, the gateway is 192.168.0.1, and the subnet mask is 255.255.255.0. DHCP is enabled. The 'EKSPORTUJ' button is highlighted with a red box, indicating the step to export the configuration file.

5. Zaktualizuj urządzenie klikając *AKTUALIZACJA* i wskaź lokalizację pliku z aktualizacją do wersji 2.0.0.

W wersji 2.0.0:

6. Przejdź do interfejsu WWW zarządzającego konwerterem poprzez wpisanie adresu IP urządzenia w przeglądarce.
7. Wejdź do zakładki *Administracja*.
8. Wgraj plik konfiguracyjny klikając *IMPORTUJ*.

Podgląd DALI DMX Wejścia **Administracja** Konwerter S/N: 21030041 PL EN PX787

Urządzenie
Nazwa urządzenia: DMX to DALI Converter
Numer seryjny: 21030041

Ustawienia sieciowe
IPv4: 192.168.0.55
Maska: 255.255.255.0 / 24
Brama: 192.168.0.
DHCP:
MAC: 66:4B:CB:9F:E4:6A

Ustawienia ekranu
Tryb ciemny:

Ustawienia fabryczne
Przywróć ustawienia fabryczne: PRZYWRÓĆ

Konfiguracja
EKSPORTUJ IMPORTUJ

Oprogramowanie
Wersja oprogramowania: 2.0.0
AKTUALIZACJA

Interfejs użytkownika
Motyw: JASNY CIEMNY

9. Wskaż lokalizację poprzednio wyeksportowanego pliku z konfiguracją – urządzenie samo rozpozna nową wersję konfiguracji i dokona odpowiedniej jej konwersji.