

Transmitter 2ch
GORKE (PUK-102)

Opis urządzenia

PY510 jest pilotem z dwoma klawiszami o dużej wytrzymałości. Klawiatura wykonana jest z folii przetłaczanej i podczas wciskania przycisków wyczuwalny jest skok klawiszy.

Nadajnik zasilany jest standardową baterią 12V (A23), która wystarczy przy normalnej eksploatacji na kilka lat. Transmitter 2ch może współpracować z dowolnym odbiornikiem serii sA.

Transmisja jest kodowana i jest oparta na kodzie zmiennym, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo podczas korzystania z bezprzewodowych systemów. Każdy nadajnik posiada indywidualny kod, a odbiornik reaguje tylko na sygnały, które są odbierane z pilotów wpisanych do jego pamięci. PY510 może być przypisany do nieograniczonej liczby odbiorników.

Dane techniczne

typ	PY510
ilość klawiszy	2
częstotliwość	433,92MHz
moc nadawcza	$\leq +4\text{dBm}$
kodowanie	kod zmienny (KeeLoq® Microchip Inc.)
zasięg*	100m – odbiornik z modułem H1 200m – odbiornik z modułem H2
współpraca	dowolny odbiornik serii sA
zasilanie	bateria alkaliczna A23 12V
masa	0.01kg
wymiary	szerokość: 28mm wysokość: 68mm głębokość: 13mm

* – podany zasięg dotyczy przestrzeni otwartej