




Opis urządzenia


Splitter, czyli rozdzielacz sygnału DMX, umożliwia tworzenie rozgałęzień w rozbudowanych instalacjach DMX. Ponieważ przy dużej ilości odbiorników połączenie ich szeregowo w jeden łańcuch może być kłopotliwe, przewidziano możliwość tworzenia rozgałęzień toru DMX przy pomocy splittera.

Za pomocą PX165 można rozdzielić wejściowy sygnał DMX na 6 niezależnych gałęzi. Ponieważ tory wyjściowe są separowane galwanicznie zarówno od wejścia, jak i między sobą, oraz odpowiednio wzmacniane, co gwarantuje poprawną pracę całej instalacji.

Splitter produkowany jest w obudowie przystosowanej do montażu na standardowych szynach DIN 35mm.

Rysunek techniczny





Dane techniczne

typ	PX165
zasilanie	12 – 24V DC
kanały DMX	512
ilość wejść DMX	1
ilość wyjść DMX	6
optyczna izolacja linii	tak
wbudowany terminator	tak (zwarcie dwóch pinów 120R)
napięcie przebicia izolacji WE / WY	>1000V
pobór mocy	max. 7W
masa	0.2kg
wymiary	szerokość: 105mm (6 modułów DIN) wysokość: 86mm głębokość: 60mm